

## UP-AP-Mono-Vorverstärker ETW-MX-3

Der kompakte Vorverstärker ist ausgestattet mit

- › 2 Mikrofon- Eingängen und
- › 1 LINE-Eingang (mischbar),
- › eingebautem MP3-Player (SD-Card),
- › einem USB-Interface (Anschluss Laptop / PC) und
- › Bluetooth-Empfänger



Damit ist der ETW-MX-3 für den Einsatz in Turnhallen, Kirchen, Gaststätten, Multimedia-Räumen und Schulen optimal geeignet.

### Merkmale

- › Bedienung über enthaltene IR-Fernbedienung oder Bedienelemente auf der Frontseite
- › USB-Anschluss für Laptop / PC, Slot für SD-Karte, Display und Bedienelemente auf der Frontseite
- › Separate Klangregelung: Lautstärke und Entzerrung werden mit VOL-LINE und LOW/HIGH-EQ auf der Frontseite geregelt
- › Mischbetrieb der RCA-Eingänge (LINE) und USB/SD-Ports ist möglich
- › Ausgang ist trafosymmetrisch (galvanische Trennung)
- › Das Gerät ist für UP- und AP-Einbau geeignet.
- › Der ETW-MX-3 entspricht der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.



### Technische Daten

Mik.-Eingänge	symm. 2 x Mik.-Eingänge (0,5 - 5 mV / 1 kOhm), XLR-Norm
Line-Eingänge	unsymm. 1 x Line-Eingänge 0 dB, 0.775 V / 10 kOhm, CINCH
Klirrfaktor	unter 0,3 %
Klangregelung	+/- 12 dB
Frequenzgang	40 Hz - 20.000 Hz
Display	99 Titel Anzeige mit max. 9:59:59 Zeit-Angabe
Ausgänge	1 x symm. 0 dB bzw. +6 dB
On Board	MP3-Player (SD-Card), USB-Interface, BT-Empfänger
Maße des Geräts	ca. B-141 x H-182 x T-50 (mm)
Maße der Einbauöffnung	ca. B-130 x H-150 x T-50 (mm)
Gewicht	ca. 0,5 kg
Phantomspannung	18 V
Stromversorgung	24 VDC, 1A, 24 W
Stromaufnahme max.	250 mA